Monacor PA-5480

Artikelnummer: 20MO382
5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

813 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE

MONACOR

5-Zonen-ELA-Mono-Mischverstärker

- 1 x 480 W
- 5 Zonen, einzeln steuerbar
- Gong, Heulton, Auto-Mute, Gong und Sirene auch über externen Taster auslösbar, 2-Ton- oder 4-Ton-Gong einstellbar
- Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter
- Einschübe für verschiedene Funktionen optional erhältlich
- 18-V-Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone
- Anschluss für Tischmikrofon PA-5000PTT
- Netz- und 24-V-Notstrombetrieb
- Montagewinkel abnehmbar

Technische Daten

- Ausgangsleistung, gesamt: 680 W
- Nennleistung: 480 W
- Leistung an 8 Ω: 1 x 480 W
- Leistung an 100 V: 480 W
- Kanäle: 5
- Zonen: 5
- Eingänge: 2,5 mV/2 kΩ (Mic1),2,5 mV/2 kΩ, 0,3 V/200 kΩ Mic/Line2-4), 0,3 V/5 kΩ (Line5-7), 0,775 V/10 kΩ (Vorverstärker)
- Frequenzbereich: 55-16000 Hz
- Klangregelung Tiefen: ±10 dB/100 Hz
- Klangregler Höhen: ±10 dB/10 kHz
- Störabstand: > 70 dB (Mic), > 80 dB (Line)
- Klirrfaktor: < 1 %
- Phantomspeisung: 18 V
- Netzspannung: ~ 230 V
- Netzfrequenz: 50 Hz
- Leistungsaufnahme Betrieb: 1500 VA
- Betriebsspannung (evtl. alternativ): DC 24 V
- Stromstärke (evtl. alternativ): DC 40 A
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Breite: 482 mm

- Höhe: 133 mm
- Tiefe: 352 mm
- Höheneinheiten HE: 3
- Gewicht: 17 kg
- Anschlüsse: 1 x 6,3-mm-Klinke (Mic), 2 x 6,3-mm/XLR-Combo (Mic/Line), 3 x Cinch L/R (Line), 3 x Steck-Klemmterminals (Line), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Eingang), Schraubkontakte (PTT-Mic), Schraubkontakte (Kommando-Mic), 1 x 6,3-mm-Klinke (Vorverstärker-Ausgang), Schraubkontakte (Gong-Taster), Schraubkontakte (Lautsprecher)

Eigenschaften

Hersteller	Monacor
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	MONACOR INTERNATIONAL GmbH Zum Falsch 36 28307 Bremen, Deutschland Kontakt: info@monacor.de

Galerie