



DU BIST ROCKTASTISCH

Monacor ARM-880

Artikelnummer: 20MO344

1.464,00 €



Audio-Matrix-Router



Musikhaus Müller
Inh. Hermann Konrath e.K.

Steinbockstr. 13
54550 Daun

06592 - 96 91 0

kontakt@musikhaus-mueller.de

Beschreibung

Audio-Matrix-Router

- 8 Audio-Eingänge und 8 Audio-Ausgänge
- Eingänge 1-4, Line, mit Gainregelung
- Eingänge 5-8, umschaltbar Line/Mic
- 2 Kommandomikrofone ARM-880RC und 1 lokales Mikrofon (für alle Zonen) anschließbar
- 1 zusätzlicher Audioeingang pro Zone, nicht routbar, mit Gainregler
- 8 Wandmodule
- Erweiterbar auf bis zu 32 Zonen
- Mikrofon-, Musik- und Master-Lautstärkeregelung pro Zone
- 2-fach-Klangregelung pro Zone
- Prioritätsmanagement
- Notfalldurchsage mit Priorität für alle Zonen, auch bei Erweiterung
- 3 verschiedene Alarmsignale
- 7-Segment-LED-Anzeigen pro Zone
- Clipping Anzeige
- Monitor-Funktion mit integriertem Lautsprecher
- 482-mm-Rackeinbau (19")
- Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb

Technische Daten

- Frequenzbereich: 20-20000 Hz (Line), 80-18000 Hz (Mic)
- Mic 1: 300 mV/660 Ω
- Kommandomikrofon: 500 mV/10 kΩ
- Line 1-4: 195 mV-2 V/47 kΩ
- Line 5-8: 350 mV (Line) 5 mV (Mic)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE33HAN

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU



DU BIST ROCKTASTISCH

- Zone 1-8: 300 mV-1,1 V/10 k Ω
- Notfalldurchsage: 775 mV/10 k Ω
- Zone 1-8: 1,5 V/600 Ω
- Klangregelung Tiefen: ± 10 dB/100 Hz
- Klangregelung Höhen: ± 10 dB/10 kHz
- Signal/Rauschabstand: >65 dB (Mic)>85 dB (Line)
- Klirrfaktor: < 0,07 %
- Zul. Einsatztemperatur: 0-40 °C
- Stromversorgung: ~ 230 V/50 Hz/30 VA
- Abmessungen: 484 x 138 x 325 mm, 3 HE
- Gewicht: 10,73 kg
- Mic 1: 1 x XLR
- Kommandomikrofon: 2 x RJ45
- Line 1-4: 4 x Cinch L/R
- Line/Mic 5-8: 4 x Schraub-Steck-Anschluss
- Zone 1-8: 8 x Schraub-Steck-Anschluss (IN), 8 x Schraub-Steck-Anschluss (OUT)
- Wandmodulsteuerung: 8 x RJ45
- Feueralarm: 9-Pol-Schraub-Steck-Anschluss
- Notfalldurchsage: 1 x Schraub-Steck-Anschluss
- 24V DC: 1 x Schraub-Steck-Anschluss
- Alarm: 1 x Schraub-Steck-Anschluss
- EVAC: 1 x Schraub-Steck-Anschluss
- Erweiterung: 2 x D-Sub DC37 (IN/OUT)

Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStD-Nr.: DE282669648

Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU