



# DU BIST ROCKTASTISCH

## EV RE3-BPNID-8M

Artikelnummer: 22EV287  
Wireless System

### 450 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



### Technische Daten

8M-Band 823-865MHz

#### RE3-RX Empfänger

- Sync. Frequenz: Ultraschall 40 kHz
- Bandbreite: 36 MHz
- Signal/Rausch-Verhältnis: > 100 dB (A)
- Gesamte harmonische Verzerrung (THD): <0,6% @ 1 kHz
- Empfangsempfindlichkeit: -81dBm für -12dB SINAD
- Frequenzgang: 63 Hz ~ 16 kHz ± 2 dB (BPT) 51 Hz ~ 16 kHz ± 2 dB (HHT)
- Antennentyp: Abnehmbare ½-Welle mit BNC-Anschluss
- Antennenverstärkerleistung: DC12 - 15V / 100mA
- Funktionsanzeige: LCD
- Anzeige: Gruppe, Kanal, Frequenz, Antenne A / B, Batteriestand des Senders, Senderstatus (Stumm, Live oder keine Synchronisation), Dämpfung des Ausgangspegels, AF-Anzeige, HF-Anzeige, Tastensperranzeige
- Steuerfunktionen: Power, Scan, Frequenz, Gruppe, Kanal, Squelch, TX-Empfindlichkeit, TX-Dämpfung, TX-HF-Leistung, TX-Abschaltautomatik, TX-Tastensperre, TX-Anzeigeinfo, TX-Synchronisierungskonfiguration, RX-Ausgangslautstärke, RX-Ausgangspegel, RX Antennenverstärkerleistung, RX-Tastensperre, RX-Displaykontrast, RX-Displayhelligkeit, RX-System-Reset
- Synchronisierungsdatenoptionen: Frequenz, Gruppe, Kanal, Empfindlichkeitsstufe, Dämpfungsstatus, HF-Leistung, Auto-Aus-Status, Tastensperrstatus, Senderanzeige (Freq oder Gp / Ch)
- Audio Frequenz Ausgangspegel: Ref: ± 22.5kHz Dev @ 1kHz Tone
- 6,3-mm-Klinkenbuchse: -10 dBV
- XLR-Buchse: -4dBV (Line) - 24dBV (MIC)
- Ausgangsimpedanz der Audiofrequenz: 2400 (unsymmetrisch) 14000 (symmetrisch)
- Squelch- und Noise-Muting: Noise-Muting und Toncode-Sperre
- Ausgangsanschlüsse: 1 x symmetrische XLRM-Buchse 1 x unsymmetrische 6,3-mm-TS-Buchse
- Stromversorgung: DC12 ~ 15V / 500mA
- Maße: 210x44x175mm
- Gewicht: 1,23 kg

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00  
BIC: GENODE1BNA

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99  
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648



## RE3-BPT Taschensender

- Sync. Frequenz: Ultraschall
- HF-Ausgangsleistung Frequenzbandspezifisch: 10mW
- Anzeige: LCD + LED
- Funktionssteuerung: Power, Mute, Group, Channel, Frequenz, Empfindlichkeitseinstellung, Eingangspegeldämpfung, HF-Leistung, Abschaltautomatik, Tastensperre
- Stabilität:  $\leq \pm 10$  kHz bei  $F_c$
- Modulationsfrequenzverschiebung: Breitband FM  $\pm 48$ kHz Abweichung
- Harmonische Strahlung:  $\leq -50$  dBc
- Eingangsbuchse: 4-pol Miniklinke
- Batterie: 2 x AA Alkaline Batterie oder NiMH wiederaufladbare Batterie
- Ladekontakte: Ja
- Finish: Schwarzer Polyurethanlack
- Höhe (ohne Antenne): 81,5 mm
- Breite: 64,5 mm
- Tiefe: 25 mm
- Gewicht: 0,174 kg

## Lieferumfang

- RE3-RX Empfänger
- 2x Antenne
- RE3-BPT Taschensender
- Hardware für die Rackmontage des Empfängers

## Eigenschaften

Hersteller	EV
Verkaufseinheit	1 Stück
<b>Einzelkomponenten für Drahtlosanlagen</b>	
Produktart	Drahtlosanlage

## Galerie



### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | UStID-Nr.: DE282669648

### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU