

Sennheiser MKE 1-ew-3

Artikelnummer: 86SE1288
Kondensator Miniatur Lavaliermikrofon



Abbildung ähnlich

- Charakteristik: Kugel
- Frequenzbereich: 20 - 20.000 Hz
- 142 dB SPL max.
- EW-Stecker für Sennheiser
- Kabellänge: 1,6 m
- inkl. 1 Frequenzgangskappe MZC 1-1, MZC 1-2, 3 Schminkschutzkappen und 1 BDA
- Farbe: Beige



398 €

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Eigenschaften

Kapsel	Kondensator
Charakteristik	Kugel
Anschluss	EW
Farbe	beige
Hersteller	Sennheiser
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Sennheiser electronic SE & Co. KG Am Labor 1 30900 Wedemark Deutschland Kontakt: contact@sennheiser.com

Galerie

Volksbank RheinAhrEifel
IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00
BIC: GENODE1BNA

Kreissparkasse Vulkaneifel
IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99
BIC: MALADE51DAU

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum
Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648