

## Futurelight DMX Split 6 Splitter CRMX

Artikelnummer: 25eu951

6-facher Splitter und DMX-Funkempfänger (2,4 GHz) zur Truss- & Wandmontage

**320 €**



**Futurelight**  
BY THE LIGHT OF THE FUTURE

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



6-facher Splitter und DMX-Funkempfänger (2,4 GHz) zur Truss- & Wandmontage

- Ansteuerbar über DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- DMX-Verteiler für die Aufteilung eines DMX-Eingangssignals auf 6 DMX-Ausgänge
- Adaptives Frequenzhopping für störungsfreie Signalübertragung im 2,4-GHz-Band
- Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
- Extrem geringe Latenz
- 2,4 GHz weltweit anmelde- und gebührenfrei
- Kann bis zu 512 DMX-Kanäle senden
- Mit Halterung für Wandmontage
- Reichweite von bis zu 500m bei Sichtweite
- Jeder DMX-Ausgang mit aktiver Signalaufbereitung
- Bis zu 10 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtanschlusswert: 10 W
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I
- Stromanschluss: Stromeinspeisung über IP T-Con (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker
- Sicherung: 5 x 20 mm, F 1 A Sicherung auswechselbar
- DMX-Kanäle: Ausgabe 512
- DMX-Eingang: 3-pol XLR (M) Einbauversion
- DMX-Ausgang: 3-pol XLR (W) Einbauversion  
6 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Galvanisch getrennt mit aktiver Signalaufbereitung
- Ansteuerung: DMX; CRMX by LumenRadio; W-DMX by Wireless Solution
- Reichweite: Bis zu 500m bei Sichtweite
- Frequenzband: 2,4 GHz
- Parallelbetrieb: Max. 10 Sender
- Antennenverstärkung: 5 dBi
- Latenz: < 5 ms
- Modulation: GFSK
- Gehäusefarbe: Schwarz
- Aufnahmesystem: M10 Gewinde Halterung für Wandmontage
- Status LED: DMX, Pairing, Power, Pegelanzeige
- Maße: Länge: 1,37 m Breite: 1,22 m Höhe: 1,12 m

**Volksbank RheinAhrEifel**

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

**Kreissparkasse Vulkaneifel**

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU

- Gewicht: 1,20 kg

#### Lieferumfang

- 1 x Gerät
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Netzkabel/Stromkabel
- 1 x Antenne
- 1 x Montagebügel
- 2 x Gurt
- 1 x Konformitätserklärung

## Eigenschaften

Hersteller	Futurelight
Verkaufseinheit	1 Stück
Angaben zur Produktsicherheit	Futurelight ist eine Marke von Steinigke Showtechnic GmbH Steinigke Showtechnic GmbH Andreas-Bauer-Str. 5 97297 Waldbüttelbrunn Deutschland Kontakt: info@steinigke.de

## Galerie



#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU