

## Sennheiser EW-D ASA X-Y

Artikelnummer: 26se1092  
Aktiver Antennensplitter

**639 €**

inkl. MwSt., inkl. Versand nach DE



Vielseitiges und funktionsreiches digitales Drahtlossystem für alle, die singen, sprechen oder Instrumente spielen, das eine nahtlose Produktkopplung und -verwaltung über die EW-D Smart Assist App ermöglicht. Empfangen Sie modernsten Live-Sound.

- Die digitale Übertragung im UHF-Spektrum verbessert Reichweite, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit erheblich
- Smart Assist App verbindet sich über Bluetooth Low Energy für eine optimierte Einrichtung und Bedienung aus der Ferne
- Automatischer Scan schafft zuverlässige Verbindungen mit minimalem Zeit- und Arbeitsaufwand
- 134 dB Dynamikbereich am Audioeingang macht Empfindlichkeitseinstellungen überflüssig und bewahrt jedes Detail
- Durch die Eliminierung von Intermodulationen können die Kanäle in einem äquidistanten Abstimmraster im Abstand von 600 kHz angeordnet werden
- 56 MHz Abstimmbandbreite und äquidistante Abstände ermöglichen bis zu 90 Kanäle
- 2.240 wählbare Frequenzen ermöglichen eine Feinabstimmung
- Lithium-Ionen-Akkupack (separat erhältlich) für bis zu 12 Stunden Betrieb (bis zu 8 Stunden Betrieb mit 2 mitgelieferten AA-Batterien)

### Spezifikationen

- Frequenzbereich 1350 - 1805 MHz

### Lieferumfang

- Aktiver Antennensplitter EW-D ASA (Dual 1:4)
- NT 12-35 CS-Netzteil für EW-D ASA
- (8) BNC-Antennen-Verbindungskabel

### Eigenschaften

Hersteller	Sennheiser
Verkaufseinheit	1 Stück
Produktart	Antennen-Splitter

### Galerie

#### Volksbank RheinAhrEifel

IBAN: DE47 5776 1591 0358 0215 00

BIC: GENODE1BNA

Lieferdatum entspricht Rechnungsdatum

Gerichtsstand: Daun | Amtsgericht Wittlich | HRA 11698 | Inhaber: Hermann Konrath e.K. | USt-ID-Nr.: DE282669648

#### Kreissparkasse Vulkaneifel

IBAN: DE23 5865 1240 0000 2891 99

BIC: MALADE51DAU